

OD2/ZR2/523/2015

GENERALNA DYREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W SŁUBICACH
ul. Krótka 7
69-100 Słubice

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Zasilanie uliczne, Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna dz. nr 77/3
Wymagania dotyczące przyłączenia obiektu projektowanego
Mocą przyłączeniową 16 kW
Ciężar napięciu 0,4 kV
Kwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

Pole 0,4kV istniejącej stacji transformatorowej.

RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.
 - 1.1 zakres niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejący układ sieci przystosować do zwiększonego poboru mocy.
 - 1.2 zakres dotyczący budowy przyłącza
Z wolnego pola nn w stacji nr S-2656 "Kostrzyn Forteczna" wyprowadzić kabel YAKyY-żo 4x35mm² do projektowanego złącza ZK1-1P. Ustawić złącze kablowe z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1-1P), przy ww. stacji.
2. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego
Z projektowanego złącza ZK1-1P zasilic linią zalicznikową docelowo obiekt odbiorcy.

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Złącze ZK1-1P.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni - licznik trójfazowy.

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wyłącznik instalacyjny nadprądowy lub rozłącznik instalacyjny z członem przeciążeniowym (ogranicznik mocy) 3x25A
Zabezpieczenie główne w złączu WTN00gG 3x63A

